



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SPB-201-0-40K-008 SPB-201-0-65K-008 SPB-201-1-40K-008 SPB-201-1-65K-008 SPB-201-2-40K-008 SPB-201-2-65K-008	SPB-201-0-40K-012 SPB-201-0-65K-012 SPB-201-1-40K-012 SPB-201-1-65K-012 SPB-201-2-40K-012 SPB-201-2-65K-012	SPB-201-0-40K-015 SPB-201-0-65K-015 SPB-201-1-40K-015 SPB-201-1-65K-015 SPB-201-2-40K-015 SPB-201-2-65K-015	SPB-201-0-40K-018 SPB-201-0-65K-018 SPB-201-1-40K-018 SPB-201-1-65K-018 SPB-201-2-40K-018 SPB-201-2-65K-018	SPB-202-0-65K-008 SPB-202-0-40K-008 SPB-202-0-40K-012 SPB-202-0-40K-015	SPB-202-0-40K-012 SPB-202-0-40K-015 SPB-202-0-40K-018	SPB-202-0-40K-015 SPB-202-0-40K-018
Напряжение питания (переменного тока), В	165-265						
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	220						
Частота сети, Гц	50/60						
Потребляемая мощность, Вт	8	12	15	18	8	12	15
Световой поток, Лм	760	1140	1425	1710	760	1140	1425
Коэффициент пульсации (IPF), %	≤5%						
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65						
Климатическое исполнение и категория размещения							
Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий (индекс ударопрочности)	IK08						
Срок службы, лет	25						
Габариты, ДхШхВ, мм	140*140*48	155*155*52	175*175*52	210*210*52	160*90*46	200*98*46	200*98*46
Наличие датчика движения	SPB-201*-1-**-K*** оснащен микроволновым датчиком движения (расстояние обнаружения: 6-7 м; оптический порог активации: >20 люкс; время работы после активации: 45-55 сек). SPB-202*-2-**-K***оснащен оптико-акустическим датчиком (акустический порог активации: 60 дБ; оптический порог активации: >20 люкс; время работы после активации: 45-55 сек.)						

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник, шт..... 1
Руководство по эксплуатации, экз.: 1
Упаковка, комплект: 1
Монтажный комплект, шт 1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, рассеивателя и проводов.


3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75мм².

3.3.1. Для монтажа светильника используйте дюбеля и шурупы, идущие в комплекте.

3.3.2. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 2-х жильный провод. Далее выполнить действия по схеме:

3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.



4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети! Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.



Светильник не работает	проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Бытовой светильник
Модель изделия	Модель: SPB-2. Артикулы: SPB-201-0-40K-008, SPB-201-0-40K-012, SPB-201-0-40K-015, SPB-201-0-65K-008, SPB-201-0-65K-012, SPB-201-0-65K-015, SPB-201-1-40K-008, SPB-201-1-40K-012, SPB-201-1-40K-015, SPB-201-1-65K-008, SPB-201-1-65K-012, SPB-201-1-65K-015, SPB-201-2-40K-008, SPB-201-2-40K-012, SPB-201-2-40K-015, SPB-201-2-65K-008, SPB-201-2-65K-012, SPB-201-2-65K-015, SPB-202-0-40K-008, SPB-202-0-40K-012, SPB-202-0-40K-015, SPB-202-0-65K-008, SPB-202-0-65K-012, SPB-202-0-65K-015, SPB-201-0-40K-018, SPB-201-0-65K-018, SPB-201-2-40K-018, SPB-201-2-65K-018
Тип изделия	Светодиодный светильник
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	KHP 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чунань стрит, Нос Баоличэнг Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baoilicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем	atl_company@t3.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Дата изготовления:	Указана на упаковке или корпусе светильника

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предьявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрлеринин аталышы	SPB-201-0-40K-008	SPB-201-0-40K-012	SPB-201-0-40K-015	SPB-201-0-40K-018	SPB-201-0-40K-018	SPB-202-0-40K-008	SPB-202-0-40K-012	SPB-202-0-40K-015
Азыктануунун чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	SPB-201-0-45K-008	SPB-201-0-45K-012	SPB-201-0-45K-015	SPB-201-0-45K-018	SPB-201-0-45K-018	SPB-202-0-45K-008	SPB-202-0-45K-012	SPB-202-0-45K-015
Азыктануунун номиналдуу чыңалуусу (өзгөрмө ток), В	SPB-201-1-40K-008	SPB-201-1-40K-012	SPB-201-1-40K-015	SPB-201-1-40K-018	SPB-201-1-40K-018	SPB-202-1-40K-008	SPB-202-1-40K-012	SPB-202-1-40K-015
Ток тармагынын жыштыгы, Гц	SPB-201-1-45K-008	SPB-201-1-45K-012	SPB-201-1-45K-015	SPB-201-1-45K-018	SPB-201-1-45K-018	SPB-202-1-45K-008	SPB-202-1-45K-012	SPB-202-1-45K-015
Колдонулуучу кубаттуулук, Вт	8	12	15	18	18	8	12	15
Жарыктык агым, лм	760	1140	1425	1710	1710	760	1140	1425
Түс температурасы, К								
Согуучулук коэффициенти (RF), %								
Айлана-чөйрөнүн таасир берүүсүнөн коргоо деңгээли								
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл								
Көлөмү, узундугу	140*140*48	155*155*52	175*175*52	210*210*52	210*210*52	160*90*46	200*98*46	200*98*46
Кыймыл сенсорунун болушу	SPB-201-1-1**K-1** жабдылуучу микроволновым датчиком кыймыл (аралык табилган: 6-7 м; оптикалык чегин активдештирүү: >20 люкс; иштөө убактысы кийин активдештирүү: 45-55 сек), SPB-201-2-1**K-1** жабдылуучу оптика-акустическим датчиком (акустический чегин активдештирүү: 60 дБ; оптикалык чегин активдештирүү, лк: > 20; иштөө убактысы кийин активдештирүү, сек: 45-55							

2. ТОПОМДУУЛУГУ

- Лампа базасы, даана.....1
Эксплуатация боюнча колдонмо, нускада: 1
Упаковка, топтому: 1
Монтаждык комплект, шт 1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, TUTAШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чыратын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга туюу салынат. Өз алдынча чечүү же оңдоого туюу салынат. 3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо. Чыраты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз. 3.3. Туташтыруу.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон суурал таштоо керек. Проводдогу ажырым ызымдар 0,75мм кем болбоосу зарыл. 3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине эки ажырым ызымды адып келүү керек. 3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат; 3.3.3. Токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- 4.1. Кырыскы алын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаңыз жана сууга тигилбейсиз. 4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдоого болот. 4.3. Кырыскы алын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча оңдоого болбойт. 4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга туюу салынат. 4.5. 220В өзгөрмө ток өмүргө коопсуз!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

ТШамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҢDOO

Шамчырактын ар кандай бузулууларын оңдоо иштеринде токту өчүрүү керек! 3-таблицадан мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оңдоо иштери берилген.



Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

Өндүрүш кез келген уақытта алдын ал эскертүүсүз жана алдебир міндеттемелерсиз шыгарылатын буйымдардың конструкциясына және спецификациясына өзгөрістөр енгизу, сондай-ақ бурын немесе кейін жасалган буйымдарга осындай өзгөрістөр енгизу құқығын өзіне қалдырады.

Шамчырак иштетсе	- 220В токту бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
------------------	--

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Тиричиликте колдонулуучу шамчырак
Буюмдун модели	Модель: SPB-2-0-40K-015, SPB-201-0-40K-008, SPB-201-0-40K-012, SPB-201-0-45K-015, SPB-201-1-40K-008, SPB-201-1-40K-012, SPB-201-1-40K-015, SPB-201-1-45K-008, SPB-201-1-45K-012, SPB-201-2-40K-015, SPB-201-2-40K-008, SPB-201-2-40K-012, SPB-201-2-40K-015, SPB-201-2-45K-008, SPB-201-2-45K-012, SPB-201-2-45K-015, SPB-202-0-40K-008, SPB-202-0-40K-012, SPB-202-0-40K-015, SPB-202-0-45K-008, SPB-202-0-45K-012, SPB-202-0-45K-015, SPB-201-2-40K-018, SPB-201-0-45K-018, SPB-201-2-40K-018, SPB-201-2-45K-018.
Буюмдун тиби	Жарыкдиоддуу шамчырак
Соода белги	ЭРА
Жасаган өлкө	Кытай
Жасаган ишканалары аты	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (Shenzhen) CO., LTD.)
Жасаган ишканалары дарегин	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань району, Чуанье көчөсү, Нос Баолонг ишканалары, 901-батир (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Жасаган ишкана менен байланышуу үчүн маалымат	atl_company@163.com
Импорттоочу уюм	Импорттоочу уюм жонундогу маалымат индивидуалдык кутудагы этикеткада көрсөтүлгөн.
Керектоочулар менен иштөө боюнча кызматтын дарегин	121467, Россия, Москва ш., а/а 43
Нормативдик документтерге туура келиши	Буюм «Томонку чыңалуудагы туурауштордун коопсуздук боюнча ТР ТС 002011, Техникалык каражаттардын электромагниттик бир-бирине дал келүүсү жонундогу» ТР ТС 020/2011 талаптарына жооп берет
Жасалуу мөөнөтү	Буюмдун сырткына жазылган

9. КЕПИЛДИК

9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 2 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.

- 9.2. Эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:
- кепилдик талону толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
 - механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
 - колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.



EAC