


# РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ



Контроль фазных  
напряжений

до 0.23кВ



**РКН-3-15-08**

ТУ-3425-003-31928807-2014



**РКН-3-15-15**

ТУ-3425-003-31928807-2014



**РКН-3-16-15**

ТУ-3425-003-31928807-2014

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение и особенности модификации                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Контроль чередования фаз.</li><li>• Контроль обрыва фаз.</li><li>• Дискретный регулятор по повышению напряжения.</li><li>• Дискретный регулятор по понижению напряжения.</li><li>• Контроль «слипания» фаз.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Контроль чередования фаз.</li><li>• Контроль обрыва фаз.</li><li>• Дискретный регулятор по повышению напряжения.</li><li>• Дискретный регулятор по понижению напряжения.</li><li>• Контроль «слипания» фаз.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Реле предназначено для контроля напряжения в трехфазных сетях с нейтралью.</li></ul> |
| Фиксированный порог срабатывания при превышении / снижении напряжения % Уном | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| Напряжение питания, оно же контролируемое напряжение, В                      | линейное (по исполнениям):<br>58<br>127<br>220                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | линейное:<br>58                                                                                                              |
| Максимальный коммутируемый ток, АС1                                          | 8А/250В                                                                                                                                                                                                                                                       | 5А/250В                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Количество и тип контактов                                                   | 2п                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Задержка включения (возврата)                                                | 0.1 - 10с (потенциометр)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                          |
| Задержка срабатывания                                                        | 0.1 - 10с (потенциометр)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                            |
| Регулируемый порог на превышение напряжения, В (при Уном = 220В)             | 230, 240, 248, 252, 258, 264, 270, 276, 282, 288 (декадный переключатель)                                                                                                                                                                                     | 230, 240, 248, 252, 258, 264, 270, 276, 282, 288 (декадный переключатель)                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                            |
| Регулируемый порог на снижение напряжения, В (при Уном = 220В)               | 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 210 (декадный переключатель)                                                                                                                                                                                     | 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194, 200, 210 (декадный переключатель)                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                            |
| Схема подключения (стр.20)                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Диапазон рабочих температур, °С                                              | УХЛ4: -25...+55<br>УХЛ2: -40...+60                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Габаритные размеры, мм                                                       | 35 x 90 x 63 (2 модуля)                                                                                                                                                                                                                                       | 17.5 x 90 x 63 (1 модуль)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| Код для заказа                                                               | РКН-3-15-08 AC58В УХЛ4<br><b>4620769452245</b><br><b>РКН-3-15-08 AC58В УХЛ2*</b><br>РКН-3-15-08 AC127В<br><b>4620769452252</b><br>РКН-3-15-08 AC220В УХЛ4<br><b>4620769450210</b><br>РКН-3-15-08 AC220В УХЛ2<br><b>4620769451965</b>                          | <b>РКН-3-15-15 AC58В *</b><br><b>РКН-3-15-15 AC127В *</b><br>РКН-3-15-15 AC220В УХЛ4<br><b>4620769452269</b><br>РКН-3-15-15 AC220В УХЛ2<br><b>4620769452276</b>                                                                                               | РКН-3-16-15 AC58В УХЛ4<br><b>4620769452399</b><br>РКН-3-16-15 AC58В УХЛ2<br><b>4620769452702</b>                             |
| * - он же код заказа                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |