

Ограничитель перенапряжений нелинейный в кремнийорганическом полимерном корпусе типа ОПН-П-10/Унр/10/550 УХЛ1, именуемый в дальнейшем «ограничитель»

Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:

- О - ограничитель;
- П - перенапряжений;
- Н - нелинейный;
- П - в полимерном корпусе;
- 10 - класс напряжения сети, кВ;
- Унр - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ;
- 10 - номинальный разрядный ток, кА;
- 550 - ток пропускной способности, А;
- УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Основные положения руководства по эксплуатации соответствуют МЭК 99-4 и ГОСТ Р 52725-2007.

1.1.2 Ограничитель предназначен для защиты электрооборудования сетей переменного тока частоты 50 Гц класса напряжения 6 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений.

1.1.3 Ограничитель рассчитан для работы в районах с умеренным и холодным климатом и промышленной атмосферой (тип атмосферы II по ГОСТ 15150) при сильном загрязнении внешней среды (степень загрязнения III по ГОСТ 9920) на открытом воздухе. Предельное верхнее значение температуры окружающей среды - плюс 45 °С, нижнее – минус 60 °С.

1.1.4 Допускается установка ограничителя внутри помещения до III степени загрязнения или внутри электрических шкафов или устройств при условии изменения температуры в месте установки в диапазоне, установленном в ГОСТ 15150 для соответствующего исполнения ограничителя.

1.1.5 Высота установки ограничителя – не более 1000 м над уровнем моря.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Основные технические характеристики ограничителя должны соответствовать данным, указанным в таблицах 1-2.

Таблица 1 Характеристики ограничителя ОПН-П-10/Унр/10/550 УХЛ1

Наименование параметра	Норма для исполнения по U _{нр} , кВ			
	10,5	11,5	12,0	12,7
1 Класс напряжения сети, кВ	10			
2 Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя U _{нр} , кВ	10,5	11,5	12,0	12,7
3 Напряжение на ограничителе, допустимое в течение времени, кВ _{действ. *} :				
1 ч	12,7/12,1	13,9/13,2	14,5/13,8	15,4/14,6
20 мин	13,0/12,3	14,3/13,5	14,9/14,0	15,7/14,9
10 с	14,2/13,3	15,5/14,6	16,2/15,2	17,1/16,1
1 с	14,7/13,9	16,1/15,2	16,8/15,8	17,8/16,8
4 Номинальный разрядный ток – амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс, I _н , кА	10			
5 Ток пропускной способности - значение амплитуды прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс, I _{пр} , А	550			
6 Остаточное напряжение, кВ _{амп} , не более, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:				
5000 А	32,1	35,2	36,7	38,8
10000 А	34,4	37,7	39,3	41,6
20000 А	37,5	41,0	42,8	45,3

7 Остаточное напряжение, кВ _{амп} , не более, при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: 250 А 500 А 1000 А	26,0 27,0 28,1	28,5 29,6 30,7	29,7 30,8 32,1	31,4 32,6 33,9
8 Остаточное напряжение, кВ _{амп} , не более, при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10000 А	39,2	42,9	44,8	47,4
9 Совокупность воздействий, выдерживаемая ограничителем: а) 20 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А в) 2 импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА	550 10000 100			
10 Классификационное напряжение при амплитуде активной составляющей классификационного тока 1 мА _{амп} , кВ, не менее	13,1	14,3	15	15,8

*)Примечание к таблице 1 – В числителе указано напряжение на ограничителе, допустимое в течение нормированного времени, после предварительного прогрева ограничителя до температуры 60 °С, в знаменателе – после предварительного нагрева ограничителя до температуры 60 °С и нагружения его двумя прямоугольными импульсами длительностью 2000 мкс с амплитудой 550 А.

1.2.2 В течение срока службы ограничитель выдерживает совокупность воздействий по п.9 таблицы 1.

1.2.3 Характеристики внешней изоляции ограничителя соответствуют значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 Характеристики внешней изоляции ограничителя

ОПН-П-10/Unp/10/550 УХЛ1

Наименование параметра	Норма (минимальное значение)
1 Выдерживаемое значение полного грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ	78
2 Выдерживаемое одноминутное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, кВ _{действ.}	28
3 Длина пути тока утечки, мм, не менее	350

1.2.4 Ограничитель выдерживает тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 300 Н и давление ветра со скоростью:

- не более 40 м/с без гололеда,
- не более 15 м/с при толщине гололеда 2 см.

1.2.5 Ограничитель выдерживает механическую нагрузку от вибраций и ударов по группе условий эксплуатации М6 в соответствии с ГОСТ 17156.1.

1.2.6 Ограничители взрывобезопасны - без опасного взрывного разрушения выдерживает воздействие токов короткого замыкания:

«большого» - $(20 \pm 0,2)$ кА_{действ.} длительностью $(0,2 \pm 0,02)$ с;

«малого» - (800 ± 80) А_{действ.} длительностью $(2,0 \pm 0,2)$ с.

1.2.7 Ограничители пожаробезопасны - при длительном горении дуги горение прекращается сразу после погасания дуги, что соответствует требованиям пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 20.57.406.

1.2.8 Конструкция ограничителя в части требований по безопасности к конструкции, монтажу и эксплуатации соответствует ГОСТ 12.2.007.3.

1.3 СОСТАВ

1.3.1 В комплект поставки ограничителя входят ограничитель и комплект документации.

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

1.4.1 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителя приведены на рисунке в Приложении А.

1.4.2 Ограничитель включает в себя одиночную колонку высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов, заключенную в герметизированный полимерный корпус.

Корпус состоит из стеклопластикового цилиндра и нанесённого на поверхность цилиндра защитного трекинг-эрозионностойкого покрытия (ребристой крышки) из кремнийорганической резины.

Фланцы ограничителя имеют отверстия М10 для подсоединения его к фазному и заземляющему проводникам при помощи контактно-монтажных шпилек М10 с гайками и шайбами (*в комплект поставки не входят*).

1.4.3 Для защиты от коррозии все наружные металлические детали выполняются из коррозионно-стойкого металла или имеют защитное покрытие.

1.4.4 Корпус ограничителя герметичен и влагонепроницаем.

1.4.5 Ограничитель представляет собой защитный аппарат опорно-подвесного исполнения и может монтироваться как в опорном, так и в подвесном положении.

1.4.6 Защитное действие ограничителя обусловлено нелинейным характером вольтамперной характеристики материала варистора, а именно – резким уменьшением его сопротивления при импульсных перенапряжениях. Поэтому при импульсе перенапряжения через ограничитель протекает значительный импульсный ток, а напряжение сети снижается до уровня, безопасного для изоляции защищаемого оборудования.

2 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

2.1 К монтажу ограничителя допускаются лица технического персонала с соответствующей квалификационной группой, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности.

2.2 Перед монтажом ограничителя необходимо произвести:

- профилактический осмотр ограничителя согласно п. 4.3.2,
- профилактические испытания.

2.3 Профилактические испытания перед монтажом включают:

- измерение сопротивления;
- измерение тока проводимости – только в случае хранения до ввода в эксплуатацию более одного года или нарушения условий транспортирования или хранения

2.4 Измерение сопротивления ограничителя проводится мегаомметром на напряжение 2500 В.

При измерениях изоляция корпуса ограничителя должна быть чистой и сухой, а температура – от плюс 10 до плюс 30 °С.

Измеренная величина сопротивления ограничителя должна быть не менее 3000 МОм.

2.5 Измерение тока проводимости отключенного от сети ограничителя производится при напряжении промышленной частоты, равном наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению $U_{нр}$.

Функциональная схема испытательной установки для измерения тока проводимости приведена в приложении В.

Измеренное значение тока проводимости не должно отличаться более чем на $\pm 20\%$ от значения, указанного в паспорте.

2.6 Погрешность измерительной системы не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 17512. В случае отклонения температуры, при которой производят измерение тока проводимости, от величины нормальной температуры окружающей среды $T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ следует производить перерасчет тока проводимости по формуле:

$$I(T_0) = \frac{I(T)}{1 + 0,0018 \cdot (T - 20)},$$

где: $I(T_0)$ – ток проводимости при нормальной температуре окружающей среды, $\text{mA}_{\text{действ.}}$,

T – температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$,

$I(T)$ – ток проводимости при температуре окружающей среды T , $\text{mA}_{\text{действ.}}$.

Нормальные атмосферные условия при проведении испытаний и поправочные коэффициенты должны соответствовать ГОСТ 15150.

2.7 Результаты измерений должны быть оформлены протоколами, которые хранятся вместе с паспортами на ограничитель, или записаны в журнал испытаний.

2.8 При монтаже подъем и перемещение ограничителя должно производиться только за верхний или нижний фланец.

Внимание! Не допускается поднимать ограничитель за ребра крышки. Необходимо полностью исключить механические воздействия на изоляцию ограничителя, в частности, соприкосновение изоляции с колющими и режущими предметами.

2.9 Рабочее положение ограничителя – вертикальное. Допустимое отклонение оси ограничителя от вертикали в течение срока службы не должно превышать $\pm 5^\circ$.

2.10 Ограничитель присоединяется к шинам высокого напряжения и заземления при помощи контактно-монтажных шпилек М10 с гайками и шайбами (*в комплект поставки не входят*) (Приложение А).

2.11 Требования к присоединительным проводникам – согласно ПУЭ.

2.12 Для обеспечения надежности монтажа и дальнейшей эксплуатации все болтовые соединения следует тщательно затягивать.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Эксплуатация ограничителя осуществляется на основании следующих документов:

- Правила устройств электроустановок (ПУЭ), изд. 7;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и электрических сетей (ПТЭ станций и сетей) РФ»;
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (с изменениями 1 и 2);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ электроустановок) (Введены с 01.07.03 г.);
- настоящим Руководством по эксплуатации.

3.2 При периодических испытаниях изоляции электрооборудования, которое защищено ограничителем, повышенным напряжением, ограничитель должен быть отключен с принятием мер, исключающим его пробой.

3.3 Ограничитель не подлежит ремонту. Ремонтная документация и запасные части не предусмотрены.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1.1 К техническому обслуживанию ограничителей допускаются лица технического персонала с соответствующей квалификационной группой, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности

4.2 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.3.1 Ограничитель подвергается профилактическим осмотрам и испытаниям (измерениям) согласно требованиям ПУЭ (раздел 1.8.31), СО 153-34.20.501-2003 «ПТЭ станций и сетей РФ» (глава 5.11), РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (раздел 21), ПТЭ электроустановок (глава 2.8).

4.3.2 Профилактический осмотр ограничителя включает:

- а) проверку состояния поверхности изоляции корпуса ОПН (отсутствие надрывов, трещин и др.);
- б) чистку поверхности изоляции корпуса и фланцев – только при необходимости в случае п.4.3.3 б и перед измерениями по п. 4.3.6;
- в) проверку затяжки болтовых (контактных) соединений - только при необходимости в случае п.4.3.3 б.

4.3.3 Периодичность профилактических осмотров:

- а) ежегодно перед грозовым сезоном – без отключения от сети;
- б) при выводе в плановый ремонт оборудования, к которому подключены ограничители.

4.3.4 Профилактические испытания ограничителя включают измерение сопротивления ограничителя.

4.3.5 Периодичность измерения сопротивления ограничителя в процессе эксплуатации - только при выводе в плановый ремонт оборудования, к которому подключен ограничитель.

4.3.6 Для производства измерений ограничитель:

- следует отключить от сети и произвести профилактический осмотр ограничителя согласно п. 4.3.2;
- измерить сопротивление ограничителя согласно п. 2.4.

4.3.7 Сопротивление ограничителя должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на $\pm 30\%$ от полученного в результате предыдущих испытаний

**Габаритные, установочные и присоединительные размеры
ограничителя ОПН-П-10/Унр/10/550 УХЛ 1**

