

## Структура условного обозначения

Структура условного обозначения контакторов

|                   |                  |                  |                 |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b><u>3RT</u></b> | <b><u>10</u></b> | <b><u>XX</u></b> | <b><u>X</u></b> | <b><u>XX</u></b> | <b><u>XX</u></b> |
| 1                 | 2                | 3                | 4               | 5                | 6                |

1. Контактор электромагнитный: **3RT**.
2. Условное обозначение серии: **10**.
3. Номинальный ток в категории AC3:  
**15** - 7A,  
**16** - 9A,  
**17** - 12A,  
**23** - 9A,  
**24** - 12A,  
**25** - 17A,  
**26** - 25A,  
**34** - 32A,  
**35** - 40A,  
**36** - 50A,  
**44** - 65A,  
**45** - 80A,  
**46** - 95A
4. Тип клеммы:  
**1** – винтовые зажимы;
5. Условное обозначение исполнения по напряжению включающей катушки:  
**AP** - 230 В (AC);  
**AR** - 415 В (AC).
6. Дополнительные контакты мгновенного действия:  
**00** - без доп. контактов;  
**01** - 1НО.

Пример: запись обозначения контактора на номинальный ток 7 А, 3-х полюсный, дополнительный контакт мгновенного действия 1НО, с включающей катушкой на напряжение 230 В, номинальной частотой 50/60 Гц, типоразмер S00, винтовые клеммы, со степенью защиты IP20.

3RT1015-1AP01, 3-пол., 7А, AC-3, 3кВт/400 V, 1НО, 230 V AC, 50/60 Гц, типоразмер S00, винтовые клеммы, IP20, контактор электромагнитный (ЭТ).

Структура условного обозначения вспомогательных блок контактов

**3RH** **19** **XX** - **X** **XX** **XX**  
**1      2      3      4      5      6**

1. Вспомогательный блок контакт: **3RH**.
2. Условное обозначение серии: **19**.
3. Условное обозначение габарита (типоразмер):  
**11** – S00;  
**21** – S0...S3; S0...S12.
4. Тип клеммы:  
**1** – винтовые зажимы;
5. Исполнение блока по способу установки на контакторе:  
**FA** – фронтной;  
**EA** – боковой.
6. Дополнительные контакты мгновенного действия:  
**02** – 2НЗ;  
**11** – 1НО+1НЗ;  
**20** – 2НО;  
**22** – 2НО+2НЗ;  
**31** – 3НО+1НЗ;  
**40** – 4НО.