

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Лампы светодиодные товарного знака IN HOME (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативные галогенным лампам, люминесцентным лампам и лампам накаливания.
- 1.2 По требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011. По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011. По требованиям ограничения применения опасных веществ лампы соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
- 1.3 Лампы являются лампами с ненаправленным световым излучением соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.
- 1.4 Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Технические параметры:


- диммируемость: нет;
- диапазон рабочих температур: $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$;
- номинальное напряжение: $230\pm 10\%$. Частота 50Гц;
- диапазон рабочих напряжений: $\sim 150\text{--}275\text{В}$;
- индекс цветопередачи Ra: >80 ;
- коэффициент пульсации: $<5\%$;
- угол освещения: 220° ;
- тип КСС: Д;
- тип рассеивателя: матовый;
- тип источника света: SMD LED;
- расчетный срок службы: 30 000 часов;
- номинальный срок службы: 30 000 часов;
- стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%;
- количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;
- время зажигания: мгновенное зажигание.

2.2 Технические параметры ламп приведены в таблице 1.

- Таблица 1. Технические параметры -

Модель	Серия		Описание						
LED-A60-VC	VC		Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 60 мм, цоколь E27						
LED-A65-VC	VC		Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 65 мм, цоколь E27						
LED-A70-VC	VC		Лампа грушевидной формы (Тип А); диаметр колбы 70 мм, цоколь E27						
Наименование	Номинальная мощность, Вт	Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Взвешенное энергопотребление Ес, кВт*ч/1000ч	Цветовая температура, К*	Индекс энергетической эффективности EEL	Класс ээ	Коэффициент мощности, PF	Габаритные размеры, мм
Лампа A60 8 Вт	8	80	760	8	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	$>0,5$	100x55
Лампа A60 10 Вт	10	90	950	10	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	$>0,7$	107x60
Лампа A60 12 Вт	12	110	1140	12	3000К; 4000К; 6500К	0,13	A+	$>0,7$	107x60
Лампа A60 15 Вт	15	140	1430	15	3000К; 4000К; 6500К	0,14	A+	$>0,7$	110x60
Лампа A60 20 Вт	20	180	1900	20	3000К; 4000К; 6500К	0,14	A+	$>0,7$	112x60
Лампа A60 25 Вт	25	230	2380	25	3000К; 4000К; 6500К	0,14	A+	$>0,9$	120x60
Лампа A65 25 Вт	25	230	2380	25	3000К; 4000К; 6500К	0,14	A+	$>0,9$	132x65
Лампа A70 30 Вт	30	270	2850	30	3000К; 4000К; 6500К	0,14	A+	$>0,9$	135x70

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200К



3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 3.2 Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркости).
- 3.3 Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1 Светодиодную лампу нельзя использовать при или после её контакта с водой или другими жидкостями.
- 4.2 Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- 4.3 Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.
- 4.4 Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправности лампу утилизировать.
- 4.5 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;
 - разбирать лампу и включать в разобранном виде;
 - длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза.
- 4.6 **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом лампы убедитесь, что номинальное напряжение, указанное в маркировке лампы, соответствует напряжению сети.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50$ °C и относительной влажности не более 98%.
- 6.3 При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.
- 7.3 Замена предполагает предварительное тестирование лампы.
- 7.4 Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
- 7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:
 - имеющие видимые физические повреждения корпуса;
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
 - если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

- 7.6 Гарантийный срок составляет два года с момента продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.
- 7.7 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ» 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Поставщик в Республику Беларусь: Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», УНП 192014063. 220090. Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, д.1, пом.316, ком. 202, тел +375 17 252-00-00;

ООО «ВитМакс инвест», УНП 193444798, 220138, Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, д.12, оф. 409, тел. +375 17 215-04-07

Производитель: Юншанг Чангшенг Электрикал Апплайнс Ко, Лтд. Перекресток Гунбао и Юнгли, Анхуй. Китай.

YINGSHANG CHANGSHENG ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD GUANBAO AND YINGLI ROAD INTERSECTION,YINGSHANG INDUSTRIAL, FUYANG, ANHUI, CHINA.

