

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

серий STANDARD, MINI, ECO, GLASS и CRYSTAL

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники GX53R и GX53S под лампу GX53 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$ частоты 50Гц.
- 1.2 Светильники GX53R и GX53S под лампу GX53, предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.
- 1.3 Данные светильники не должны эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и загазованности.
- 1.4 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	GX53R-RW-standard GX53R-RG-standard GX53R-RC-standard	GX53R-RW-mini GX53R-RG-mini GX53R-RC-mini	GX53R-RW-ECO GX53R-RG-ECO GX53R-RC-ECO
Внешний диаметр изделия	106 мм	100 мм	100 мм
Диаметр установочного отверстия	90 мм	80 мм	85 мм
Установочная высота	38 мм	18 мм	18 мм
Вес изделия	70 г	55 г	37 г
Модель встраиваемого светильника	GX53R-RMR-GLASS GX53R-RMT-GLASS	GX53R-SMR-GLASS GX53R-SMT-GLASS	GX53R-R43L-CRYSTAL GX53R-R02L-CRYSTAL GX53R-R12L-CRYSTAL GX53R-R32L-CRYSTAL GX53R-R22L-CRYSTAL
Внешний диаметр изделия	123 мм	123 мм	122 мм
Диаметр установочного отверстия	90 мм	90 мм	90 мм
Установочная высота	38 мм	38 мм	40 мм
Вес изделия	230 г	295 г	185 г
Модель накладного светильника	GX53S-RW-standard GX53S-RG-standard GX53S-RC-standard		GX53S-RW-ECO GX53S-RG-ECO GX53S-RC-ECO
Внешний диаметр изделия	82 мм		82 мм
Диаметр установочного отверстия	-		-
Установочная высота	25 мм		17 мм
Вес изделия	87 г		35 г

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	GX53R-RW-standard GX53R-RG-standard GX53R-RC-standard	GX53S-RW-standard GX53S-RG-standard GX53S-RC-standard	GX53R-RW-ECO GX53R-RG-ECO GX53R-RC-ECO	GX53S-RW-ECO GX53S-RG-ECO GX53S-RC-ECO	GX53R-RW-mini GX53R-RG-mini GX53R-RC-mini
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%				
Частота	50 Гц				
Материал корпуса	металл/пластик	металл/пластик	пластик	пластик	металл/пластик
Цвет корпуса	белый/золото/хром				
Температурный режим работы, минимум/максимум	+1°C/+55°C				
Климатическое исполнение	УХЛ 4				
Класс защиты от поражения эл. током	2				
Срок службы	30 000 ч				
Гарантия	2 года				
Наименование продукта	GX53R-RMR-glass, GX53R-RMT-glass, GX53R-SMR-glass, GX53R-SMT-glass		GX53R-R43L-CRYSTAL GX53R-R02L-CRYSTAL GX53R-R12L-CRYSTAL		GX53R-R32L-CRYSTAL GX53R-R22L-CRYSTAL
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%		230В ± 10%		230В ± 10%
Частота	50 Гц		50 Гц		50 Гц
Маркируемый ток	-		40 mA		40 mA
Материал корпуса	стекло		металл/пластик		металл/пластик
Цвет корпуса	матовый/зеркальный		светло-золотистый/золото; тонируванный/хром; прозрачный/хром		светло-розовый/хром; голубой/хром
Климатическое исполнение	УХЛ 4				
Класс защиты от поражения эл. током	2				
Срок службы	30 000 ч				
Гарантия	2 года				

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильника, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В±10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3 Подготовьте установочную поверхность к монтажу, для встраиваемых моделей вырежьте установочное отверстие заданного диаметра (см. таблицу 1). Для накладных моделей используйте крепежные отверстия в корпусе. Предварительно подготовьте отверстие для вывода кабеля, если подключение планируется производить за установочной поверхностью.
- 5.4 Подключение светильника:
 - отключите питающее напряжение сети;
 - подключите провод питания светильника с помощью клеммной колодки к сетевому проводу.

- 5.5 Вставьте встраиваемый светильник в установочное отверстие. Накладную модель прикрепите к поверхности шурупами.
- 5.6 Установите лампу серии GX53 в светильник.
- 5.7 В моделях CRYSTAL для использования подсветки светильника отдельно от лампы, подключите выводы драйвера светильника к сети 230В/50Гц через отдельный выключатель, при этом, во избежание перегрева драйвера, последний не должен соприкасаться с корпусом светильника.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	GX53R-RW-standard	GX53R-RG-standard	GX53R-RC-standard	GX53R-RW-mini	GX53R-RG-mini
Вес ящика	11,2 кг	11,2 кг	11,2 кг	11,95 кг	11,95 кг
Объем ящика	0,0678 м³	0,0678 м³	0,0678 м³	0,0688 м³	0,0688 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	150 шт.	150 шт.	150 шт.	200 шт.	200 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612008400	4690612008417	4690612008424	4690612008431	4690612008462
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612008407	14690612008414	14690612008421	14690612008438	14690612008469
Код товара	021.0801	021.0802	021.0803	021.0804	021.0805
Наименование продукта	GX53R-RC-mini	GX53R-RW-ECO	GX53R-RC-ECO	GX53R-RG-ECO	GX53S-RW-ECO
Вес ящика	11,95 кг	7,8 кг	7,8 кг	7,8 кг	7,6 кг
Объем ящика	0,0688 м³	0,0487 м³	0,0487 м³	0,0487 м³	0,0432 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	200 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612008455	4690612012131	4690612012148	4690612012155	4690612012179
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612008452	14690612012138	14690612012145	14690612012152	14690612012176
Код товара	021.0806	021.0810	021.0811	021.0812	021.0813
Наименование продукта	GX53S-RC-ECO	GX53S-RG-ECO	GX53S-RW-standard	GX53S-RC-standard	GX53S-RG-standard
Вес ящика	7,6 кг	7,6 кг	18,00 кг	18,00 кг	18,00 кг
Объем ящика	0,0432 м³	0,0432 м³	0,0432 м³	0,0432 м³	0,0432 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	200 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.	200 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612012186	4690612012162	4690612012193	4690612012209	4690612012216
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612012183	14690612012169	14690612012190	14690612012206	14690612012213
Код товара	021.0814	021.0815	021.0816	021.0817	021.0818
Наименование продукта	GX53R-R43L-CRYSTAL	GX53R-R02L-CRYSTAL	GX53R-R12L-CRYSTAL	GX53R-R32L-CRYSTAL	GX53R-R22L-CRYSTAL
Вес ящика	9,75 кг	9,75 кг	9,75 кг	9,75 кг	9,75 кг
Объем ящика	0,0439 м³	0,0439 м³	0,0439 м³	0,0439 м³	0,0439 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

Количество в ящике	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.	50 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612016207	4690612016214	4690612016221	4690612016528	4690612016535
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612016204	14690612016211	14690612016228	14690612016525	14690612016532
Код товара	021.0823	021.0824	021.0825	021.0828	021.0827
Наименование продукта	GX53R-RMR-glass	GX53R-RMT-glass	GX53R-SMR-glass	GX53R-SMT-glass	
Вес ящика	9,75 кг	9,75 кг	12,2 кг	12,2 кг	
Объем ящика	0,0371 м³	0,0371 м³	0,0371 м³	0,0371 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	40 шт.	40 шт.	40 шт.	40 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612014081	4690612014098	4690612014128	4690612014111	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612014088	14690612014095	14690612014125	14690612014118	
Код товара	021.0819	021.0820	021.0821	021.0822	

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.
- 7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
- 7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
- 7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства светильника нанесена на изделие в виде кода, где четвертая и пятая цифры кода – это месяц производства, шестая цифра – последняя цифра года производства.
- 8.4 При обнаружении неисправности светильника в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Поставщик в РФ/Импортёр: ООО «Лайтинг Групп», 690025, г. Владивосток, ул. Успенского, д. 62

Производитель: Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай



9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	