



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

Назначение	для функционально-декоративного освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов и дорожек, летних кафе, скверов, парков, бульваров, железнодорожных переездов, депо, станций, платформ, мастерских, и т.д.
Светильник изготовлен по ТУ 27.40.39-056-00109636-2019 и соответствует:	ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ IEC 62471)
Климатическое исполнение, категория размещения	У1
Диапазон рабочих температур, и относительная влажность	(-45...+40)°C, 80%
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP55
Модификации	01 - рассеиватель полимерный термостойкий, 02 - рассеиватель из силикатного стекла
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Способ крепления (рабочее положение)	Светильники НБУ 06 рекомендуется устанавливать на кронштейн, а светильники НТУ 06 на вертикальную опору, присоединительный диаметр 60мм.
Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

– Параметры питающей сети	~230В, 50 Гц
– Максимальная мощность, Вт	xxx – максимальная мощность указана в маркировке светильника
– КПД, не менее %	50

Название светильника	Цоколь	Кол-во ламп	Мощность лампы, Вт не более
1. НБУ 06-25-01(-02)	E27	1	25
2. НБУ 06-40-01(-02)		1	40
3. НБУ 06-60-01(-02)		1	60
4. НБУ 06-75-01(-02)		1	75
5. НБУ 06-100-01(-02)		1	100
6. НБУ 06-150-01(-02)		1	150
7. НБУ 06-200-01(-02)		1	200
8. НТУ 06-25-01(-02)		1	25
9. НТУ 06-40-01(-02)		1	40
10. НТУ 06-60-01(-02)		1	60
11. НТУ 06-75-01(-02)		1	75
12. НТУ 06-100-01(-02)		1	100
13. НТУ 06-150-01(-02)		1	150
14. НТУ 06-200-01(-02)		1	200
15. НТУ 06-2x25-01(-02)		2	25
16. НТУ 06-2x40-01(-02)		2	40
17. НТУ 06-2x60-01(-02)		2	60
18. НТУ 06-2x75-01(-02)		2	75
19. НТУ 06-2x100-01(-02)		2	100
20. НТУ 06-2x150-01(-02)		2	150

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указанной в маркировке.

3. Комплектность

- світильник;
- паспорт;
- упаковка

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811.
- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!
- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.
- **ВНИМАНИЕ!** Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Перед монтажом светильника сетевые провода должны быть проложены внутри вертикальной опоры или кронштейна.
2. Отвернуть патрон, присоединить сетевые провода, установить патрон в ламподержатель и зафиксировать его двумя саморезами.
3. Установить светильник на вертикальную опору. Светильник НТУ закрепить фиксирующими винтами, а НБУ – двумя саморезами.
4. Ввернуть лампочку.
5. Установить рассеиватель. Включить светильник в сеть.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RUД-RU.РА01.В.52698/19, срок действия с 18.06.2019г по 17.06.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.39-056-00109636-2019, ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления **ФЕВ 2022г**

ШТАМП ОТК

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____